

## Verwalten von Digitalfunkgeräten und Sicherheitskarten in FLORIX

### Anlegen des Funkgerätes

Da über die Importfunktion nur ein geringer Teil der benötigten Daten eingelesen werden kann, müssen die meisten Felder noch manuell eingegeben werden. Wir empfehlen deshalb zunächst ein „Musterfunkgerät“ anzulegen.

1. Im Modul Technik -> Funktechnik mit der Schaltfläche „Neues Funkgerät“ ein neues Funkgerät anlegen (siehe Abb. 1)
2. Erforderliche Angaben im Register „Stamm“ (siehe Abb. 1)  
(bitte immer Auswahlfenster verwenden)
  - a. Art (HRT, MRT, FRT)
  - b. Typ (MTM800 FuG, MTP830 FuG, MTP850 FuG und MTP850 Ex)
  - c. Identifikation (wenn möglich Seriennummer voranstellen)
  - d. Hersteller (Fa. Motorola)
  - e. Kennung (Feuerwehr zuordnen)
3. Im Feld Bezeichnung bitte folgende Angaben aufnehmen
  - a. Die Angaben aus dem elektronischen Lieferschein „Fr. Software-Funkt.“, bzw. aus dem Laufzettel „Freigeschaltete Software-Funktionalität“ (z.B. „GPS“, „Man Down“, „DMO Repeater Mode“)
4. Die anderen Felder entsprechend den eigenen Vorgaben füllen
5. Erforderliche Angaben im Register „Funkgerät“ (siehe Abb. 2)  
(bitte immer Auswahlfenster verwenden)
  - a. Codeplug

Nach Eingabe dieser Daten kann man eine Vervielfältigung der Funkgeräte-karteikarten in gewünschter Zahl über die Schaltfläche „Kopieren“ herstellen.

Nach der Vervielfältigung müssen folgende Angaben angepasst werden.  
(Diese Angaben können aus dem Laufzettel des Gerätes entnommen werden)

1. Erforderliche Angaben im Register „Funkgerät“ (siehe Abb. 2)
  - a. Sende/Empf-Serienr. (z.B. 890TNL9224)
  - b. TEI (immer 15stellig, z.B. 000148220525880)
  - c. Codeplug (falls unterschiedlich zur Mustereingabe)
2. Zuordnung der BOS-Sicherheitskarte (siehe Abb. 3)

(Hier versende ich eine Exceltabelle, damit die Zuordnung zwischen Kartenummer und Rufname hergestellt werden kann)

Die Felder „Bedienteil-Serienr.“ und „FMS-HA Seriennummer“ dürfen bis zur weiteren Klärung nicht belegt werden.

Zur Erfassung steht von Seiten des Servicepoint Digitalfunk ein Handscanner (Honeywell MS5145 Eclipse für USB) zur Ausleihe zur Verfügung.

Weitere Hinweise

- Die Zuordnung der BOS-Sicherheitskarten kann zurzeit nur unter der „Admin“-Anmeldung durchgeführt werden
- Die OPTA sollte den Funktionen der Fahrzeugbesetzung folgendermaßen zugewiesen werden:

Rufname x-xy-11	Fahrzeugführer/ Gruppenführer	(Kennfarbe weiß)
Rufname x-xy-12	Maschinist/ Fahrer	(Kennfarbe braun)
Rufname x-xy-13	Angriffstrupp	(Kennfarbe rot)
Rufname x-xy-14	Wassertrupp	(Kennfarbe blau)
Rufname x-xy-15	Schlauchtrupp	(Kennfarbe gelb)
Rufname x-xy-16	Melder	
Rufname x-xy-17	z.b.V	

Abbildung 1

The screenshot shows the 'Feuerwehr Bad Vilbel - Gesamt' application. The left sidebar contains a tree view of 'Funktechnik' with sub-items like 'FME I', 'Funkgerät 2-m', 'HRT', 'MRT', and 'Zubehör'. A button labeled 'Neues Funkgerät' is circled in red. The main content area is titled 'Stammdaten für: 06.803.1005 - 890TNL9224' and contains the following data:

Art:	HRT	Barcode:	06.803.1005
Typ:	MTP850 FuG		
Identifikation:	06.803.1005 - 890TNL9224		
Bezeichnung:			
Funkrufname:	Florian Vilbel 1-44-1 Fahrzeugführer	Ortsfest:	<input type="checkbox"/>
Hersteller:	Fa. Motorola	Herstell-Nr.:	
Herstelldatum:	01.06.2012	Lieferant:	Firma Motorola
Lieferdatum:	12.07.2012	Anschaffungskosten:	329,56 €
Garantie bis:	10.07.2015	Funktionstüchtig:	<input checked="" type="checkbox"/>
Inventarnummer:	40-0002907	Eigentümer:	Magistrat der Stadt Bad Vilbel
Bemerkung:	inkl. abgesetzten Bedienteil PMMN4085A		
Ausgegeben an:	Nicht ausgegeben	Ausgegeben am:	
Ausmust.datum:		Ausmust.grund:	
Nächste Wartung Datum:		In Dienst gestellt:	23.07.2012
Statistik 1:		Statistik 2:	
Kennung:	Bad Vilbel		
Abrechnungsschl. Gebührensatz:		Abgenommen am:	23.07.2012
Rechnungsnummer:	1220002707	Rechnungsdatum:	17.07.2012
Standort:	Stützpunkt	Standort Zusatz:	Florian Vilbel 1-44-1 Fahrzeugführer
Freigeben für untergeordnete Organisationen:	<input type="checkbox"/>		
Zugeordnet zu:			

Erfasst: 30.07.2012 von Admin M.Migdalski      Letzte Änderung: 30.07.2012 von Admin M.Migdalski

Abbildung 2

**Feuerwehr Bad Vilbel - Gesamt** | ? Bearbeitungshinweise | ? Hilfe | admm | abmelden | Dräger

Übersicht | Personen | **Technik** | Berichte | Adressen | Einstellungen | Archiv

Geräte allgemein | Persönliche Ausrüstung | Fahrzeuge | **Funktechnik** | Rufkombinationen | Lagerbestände | Sammelrückgabe | Auswertungen

Funktechnik

- FME I
- Funkgerät 2-m
- HRT
- MRT
- Zubehör
- Ergebnis letzter Feldsuche

**Neues Funkgerät**

- 06.803.1009 - 890TNL9230
- 06.803.1020 - 890TNL9375
- 06.803.1019 - MD - 890TNL9428
- 06.803.1018 - MD - 890TNL9429
- 06.803.1017 - 890TNL9339
- 06.803.1016 - 890TNL9215
- 06.803.1005 - 890TNL9224
- 06.803.1007 - MD - 890TNL9421
- 06.803.1004 - 890TNL9359
- 06.803.1006 - MD - 890TNL9440
- 06.803.1008 - 890TNL9358
- 06.803.1024 - 890TNL9366
- 06.803.1025 - MD - 890TNL9423
- 06.803.1023 - MD - 890TNL9404
- 06.803.1022 - 890TNL9351
- 06.803.1021 - 890TNL9220
- 06.803.1029 - 890TNL9320
- 06.803.1030 - MD - 890TNL9388
- 06.803.1028 - MD - 890TNL9420
- 06.803.1027 - 890TNL9513
- 06.803.1026 - 890TNL9218

**Funktechnik** | **Wartung** | Sonstige | Historie

Stamm | **Funkgerät** | Bild | Zuordnung von Geräten | Personen-Zuordnung

**Ändern** | Speichern | Abbrechen

**Weitere Daten für: 06.803.1005 - 890TNL9224**

<b>Kanalanzahl:</b>		<b>Sendeleistung/W:</b>	
<b>Sende/Empf.-Seriennr.:</b>	890TNL9224	<b>Bedienteil-Typ:</b>	
<b>Bedienteil-Seriennr.:</b>		<b>Antenne Typ:</b>	
<b>Ladegerättyp:</b>		<b>Technische Prüfnr.:</b>	
<b>Zusatzgerät 1:</b>		<b>Zusatzgerät 2:</b>	
<b>Zusatzgerät 3:</b>		<b>FMS-HA Hersteller:</b>	
<b>FMS-HA Typ:</b>		<b>FMS-Kennung:</b>	
<b>FMS-HA Seriennummer:</b>			
<b>Amtliche Prüf.-Nr./BOS Nr.:</b>			
<b>Handapparateausführg.:</b>			
<b>TEI:</b>	000148220525880		
<b>Codeplug:</b>	MTP850FuG_HRTfuerMRT_nPOL_FB		
<b>BOS-Sicherheitskarte:</b>	400178440		Zuordnung entfernen
<b>OPTA:</b>	HEFWFB.3.144LF16/12..11		
<b>ISSI:</b>	6704478		

Drägerware.ZMS/Fire Copyright © 2005-2012 Dräger Safety AG & Co. KGaA Impressum Rechtliche Hinweise

Abbildung 3

In den Daten suchen - Mozilla Firefox

https://mitte.zmhessen.de/fw-hessen/simple-prStamm-bsi-search.do

**Suchkriterien**

ICC-Id: 400181965

OPTA: HEFWFB.0.08QLRD.....4

Suche starten

Identifikation:	OPTA:	Art:	Ausgegeben an:
400181965	HEFWFB.0.08QLRD.....4	BOS-Sicherheitskarte	Wetteraukreis

Anzahl gefunden: 1